Manual de Garantia

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAGNUM
Extreme Sound

Condições de uso e considerações

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Magnum de altíssima qualidade e tecnologia. Para otimizar sua eficiência e durabilidade seguem dicas e sugestões para a instalação e utilização.

- **Para uma correta instalação procure um técnico especializado, que realizará o projeto e a montagem.**
- **Neste manual você encontrará todas as informações técnicas e especificações para seu projeto.**
- **Mantenha o equipamento em local seco para não danificar o cone e nunca coloque peso sobre o cone para não deslocá-lo do centro danificando-o**

Termo de Garantia

- **Este produto tem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo período de 12 meses a partir da data de sua aquisição.**
- **Em caso de defeito do alto-falante na garantia, entre em contato imediatamente com o local da compra com os dados da nota fiscal para que o problema seja solucionado.**
- **O kit móvel será removido de todo alto falante que for encaminhado para garantia para análise:**
  - **Caso seja constatado defeito de fabricação coberto pela garantia, o mesmo será reparado sem custo.**
  - **Caso seja constatado defeitos por mau uso, quedas, bobina queimada, cone rasgado e danificado, borda rasgada, carcaça amassada ou danificada, imã descolado ou quebrado por pancadas, uso fora dos padrões indicados pelo fabricante, imperícia no manuseio e instalação do produto, a garantia não cobrirá a manutenção e será feito um orçamento para execução do reparo .**
- **A garantia abrange somente a substituição de componentes e mão de obra de manutenção de defeitos de fabricação, não havendo a troca do produto.**
- **A garantia não cobre despesas com deslocamento e frete para retirada e devolução do produto, custos de desinstalação e reinstalação, custo de equipamentos agregados como amplificadores, entre outros.**
- **A manutenção em garantia poderá ser realizada com componentes atuais podendo assim haver alterações estéticas e funcionais, pois estamos sempre nos atualizando para mantermos nossa excelência em qualidade**

Nossas Linhas

LINHAS AUTOMOTIVA BASS

LINHA AUTOMOTIVA REX

LINHA PROFISSIONAL

Linha Profissional (cone seco)

Especificações Técnicas

												CX. Selada		CX. Dutada Stander				CX. Dutada Custon				Freq. Ideal	
CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o	Vc	Fc	Vb	F3	Duto	Comp.	Vb	Fb	Duto	Comp.	Mín.	Máx.
920801	AF. 8"CH.(147X18)51,60 SECO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	98,55Hz	5,24	10,78L	3mm	203,6	1,37	6Ω	90,82dB	17L	94,1Hz	20L	81,1Hz	1xØ2"	11cm	10L	86,29Hz	1xØ3"	13cm	80Hz	2,5KHz
921001	AF. 10"CH.(134X18)51,60 SECO 8 OHMS 200W	Ø2"-1x8Ω	200w	95,30Hz	5,43	20,75L	4mm	373,3	2,15	7,1Ω	91,20dB	22L	91,88Hz	35L	76,9Hz	1xØ3"	11cm	20L	75,07Hz	1xØ4"	13cm	70Hz	2,0KHz
921003	AF. 10"CH.(147X18)51,60 SECO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	81,1Hz	6,16	26,03L	2mm	349,7	1,57	6,5Ω	91,51dB	22L	84,51Hz	35L	68,74Hz	1xØ2"	11cm	20L	75,76Hz	1xØ4"	13cm	100Hz	2,0KHz
921005	AF. 10"CH.(169X19)64,20 SECO 8 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	98,95Hz	12,1	21,83L	4mm	363,1	0,731	3,7Ω	96,55dB	22L	134,1Hz	35L	92,2Hz	1xØ3"	11cm	20L	72,02Hz	1xØ4"	15cm	100Hz	2,0KHz
921006	AF. 10"CH.(169X19)64,20 SECO 4 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	121Hz	4,67	12,47L	3mm	363,1	1,242	6,3Ω	94,49dB	22L	127,3Hz	35L	96,81Hz	1xØ3"	11cm	20L	72,02Hz	1xØ4"	15cm	100Hz	2,0KHz
921201	AF. 12"CH.(134X18)51,60 SECO 8 OHMS 200W	Ø2"-1x8Ω	200w	97,70Hz	8,53	29,3L	4mm	543,3	3,81	7,1Ω	90,54dB	28L	92,88Hz	45L	79,5Hz	1xØ3"	11cm	28L	60,87Hz	1xØ4"	15cm	60Hz	1,5KHz
921203	AF. 12"CH.(147X18)51,60 SECO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	88,12Hz	8,05	34,91L	2mm	543,3	1,73	6,2Ω	93,44dB	28L	91,43Hz	45L	76,99Hz	1xØ3"	11cm	28L	61,43Hz	1xØ4"	15cm	60Hz	1,0KHz
921205	AF. 12"CH.(169X19)64,20 SECO 8 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	91,98Hz	6,47	53,33L	3mm	530,9	1,48	6,5Ω	96,53dB	28L	109Hz	45L	92,07Hz	1xØ3"	11cm	28L	62,69Hz	1xØ4"	14cm	60Hz	1,0KHz
921501	AF. 15"CH.(134X18)51,60 SECO 8 OHMS 200W	Ø2"-1x8Ω	200w	65,10Hz	7,79	92,2L	4mm	834,7	3,71	7,1Ω	90,34dB	40L	78,13Hz	60L	67,98Hz	1xØ4"	11cm	55L	45,27Hz	1xØ4"	13cm	50Hz	400Hz
921503	AF. 15"CH.(147X18)51,60 SECO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	65,31Hz	7,72	83,4L	2mm	839,8	2,55	6,2Ω	91,64dB	40L	76,72Hz	60L	77,57Hz	1xØ4"	11cm	55L	42,41Hz	2xØ3"	22cm	50Hz	400Hz
921505	AF. 15"CH.(169X19)64,20 SECO 8 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	55,6Hz	6,03	20,31L	2,8mm	887,7	1,46	6,2Ω	85,04dB	40L	50,53Hz	60L	39,8Hz	1xØ4"	11cm	60L	43,5Hz	2xØ3"	18cm	50Hz	400Hz

Linha Profissional (conse suspensão tecido)

Especificações Técnicas

												CX. Selada		CX. Dutada Stander				CX. Dutada Custon				Freq. Ideal	
CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o	Vc	Fc	Vb	F3	Duto	Comp.	Vb	Fb	Duto	Comp.	Mín.	Máx.
930801	AF. 8"CH.(147X18)51,60 S. TECIDO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	105Hz	3,63	9,04L	2,5mm	206,1	1,27	6,2Ω	91,22dB	17L	103Hz	20L	86,82Hz	1xØ2"	11cm	12L	68,1Hz	1xØ3"	20cm	100Hz	2,0KHz
931001	AF. 10"CH.(134X18)51,60 S. TECIDO 8 OHMS 200W	Ø2"-1x8Ω	200w	84,9Hz	4,91	16,14L	3mm	373,3	1,78	6,7Ω	89,61dB	22L	80,13Hz	35L	60,71Hz	1xØ3"	11cm	20L	75,07Hz	1xØ4"	13cm	50Hz	1,5KHz
931003	AF. 10"CH.(147X18)51,60 S. TECIDO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	90,7Hz	3,29	24,95L	3,3mm	363,1	1,41	6,3Ω	93,24dB	22L	98,07Hz	35L	79,44Hz	1xØ3"	11cm	26L	70,06 Hz	2xØ3"	15cm	80Hz	1KHz
931005	AF. 10"CH.(169X19)64,20 S. TECIDO 8 OHMS 350W	Ø2,5"-1x4Ω	350w	81,2Hz	3,31	18,71L	4mm	363,1	0,71	3,7Ω	93,5dB	22L	127,6Hz	35L	74,55Hz	1xØ3"	11cm	20L	70,63Hz	1xØ4"	16cm	80Hz	1KHz
931006	AF. 10"CH.(169X19)64,20 S. TECIDO 4 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	113Hz	4,24	18,71L	3mm	363,1	1,31	6,6Ω	95,14dB	22L	122,5Hz	35L	95,7Hz	1xØ3"	11cm	20L	40,63Hz	1xØ4"	16cm	80Hz	1KHz
931007	AF. 10"CH.(169X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 350W	Ø3"-1x4Ω	350w	72,75Hz	8,35	17,87L	5mm	346,4	0,72	3,5Ω	91,78dB	22L	101,1Hz	35L	53,24Hz	1xØ3"	11cm	20L	69,31Hz	1xØ4"	17cm	80Hz	1KHz
931008	AF. 10"CH.(169X19)77,00 S. TECIDO 4 OHMS 350W	Ø3"-1x8Ω	350w	78,4Hz	8,78	17,87L	4,5mm	346,4	0,63	6,6Ω	93,32dB	22L	121,5Hz	35L	67,57Hz	1xØ3"	11cm	20L	69,31Hz	1xØ4"	17cm	80Hz	1KHz
931013	AF. 10"AL.(220X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 600W	Ø4"-1x8Ω	600w	89,9Hz	1,411	9,925L	4,5mm	346,4	0,281	6,8Ω	96,09dB	22L	372Hz	35L	344,1Hz	1xØ3"	11cm	22L	88,53Hz	1xØ4"	5cm	50Hz	1,5KHz
931203	AF. 12"CH.(147X18)51,60 S. TECIDO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	64,26Hz	5,75	58,84L	3mm	498,8	1,64	6,2Ω	91,84dB	28L	78,06Hz	45L	65,3Hz	1xØ3"	11cm	32L	57,48Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931205	AF. 12"CH.(169X19)64,20 S. TECIDO 8 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	49,41Hz	4,13	43,18L	5mm	510,7	0,77	6,3Ω	90,33dB	28L	65,93Hz	45L	45,49Hz	1xØ3"	11cm	32L	57,48Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931207	AF. 12"CH.(169X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 350W	Ø3"-1x4Ω	350w	60,37Hz	4,44	58,84L	5mm	498,8	0,65	3,3Ω	95,07dB	28L	91,42Hz	45L	68,81Hz	1xØ3"	11cm	32L	57,48Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931208	AF. 12"CH.(169X19)77,00 S. TECIDO 4 OHMS 350W	Ø3"-1x8Ω	350w	56,65Hz	3,73	68,85L	4mm	514,7	0,75	6,5Ω	94,29dB	28L	84,4Hz	45L	65,22Hz	1xØ3"	11cm	32L	57,48Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931211	AF. 12"AL.(200X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø3"-1x8Ω	500w	73,11Hz	4,56	41,19L	4,25mm	498,8	0,86	6,2Ω	94,75dB	28L	92,47Hz	45L	72,25Hz	1xØ3"	11cm	32L	57,48Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931213	AF. 12"AL.(200X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø4"-1x8Ω	500w	75,91Hz	3,93	23,54L	4,25mm	498,8	0,65	6,4Ω	94,03dB	28L	107Hz	45L	74,64Hz	1xØ3"	11cm	30L	58,53Hz	2xØ3"	23cm	50Hz	1KHz
931215	AF. 12"AL.(220X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 600W	Ø4"-1x8Ω	600w	48,6Hz	2,53	47L	3,5mm	498,8	0,35	6,2Ω	93,92dB	28L	136Hz	45L	160,2Hz	1xØ3"	11cm	30L	59,37Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931217	AF. 12"AL.(220X25)102,60 T. AIR 8 OHMS 800W	Ø4"-1x8Ω	800w	80,4Hz	2,75	24,7L	7mm	547,4	0,83	6,5Ω	93,89dB	28L	101,8Hz	45L	75,6Hz	1xØ3"	11cm	30L	60,01Hz	1xØ4"	14cm	50Hz	1KHz
931221	AF. 12"CH.(200X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø3"-1x4Ω	500w	57,7Hz	3,67	70,61L	4,25mm	498,8	0,45	3,7Ω	96,87dB	28L	114Hz	45L	83,32Hz	1xØ3"	11cm	30L	59,37Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931222	AF. 12"CH.(200X19)77,00 S. TECIDO 4 OHMS 500W	Ø3"-1x8Ω	500w	60,5Hz	4,42	52,96L	4,25mm	498,8	0,67	6,3Ω	64,49dB	28L	88,1Hz	45L	60,83Hz	1xØ3"	11cm	30L	59,37Hz	2xØ3"	20cm	50Hz	1KHz
931503	AF. 15"CH.(147X18)51,60 S. TECIDO 8 OHMS 250W	Ø2"-1x8Ω	250w	46,6Hz	4,83	187,8L	1,5mm	850,1	1,45	6Ω	93,22cB	40L	76,19Hz	60L	79,13Hz	1xØ4"	11cm	60L	60,68Hz	2xØ4"	12cm	40Hz	400Hz
931505	AF. 12"CH.(169X19)64,20 S. TECIDO 8 OHMS 350W	Ø2,5"-1x8Ω	350w	77,7Hz	7,58	71,74L	4mm	870,9	1,76	6,6Ω	94,85dB	40L	89,02Hz	60L	87,58Hz	1xØ4"	11cm	60L	48,87Hz	2xØ4"	25cm	40Hz	400Hz
931507	AF. 12"CH.(169X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 350W	Ø3"-1x4Ω	350w	45,68Hz	4,67	138,4L	5mm	855,3	1,02	3,6Ω	93,14dB	40L	69,63Hz	60L	70,28Hz	1xØ4"	11cm	60L	49,55Hz	2xØ4"	24cm	40Hz	400Hz
931508	AF. 12"CH.(169X19)77,00 S. TECIDO 4 OHMS 350W	Ø3"-1x8Ω	350w	44,9Hz	4,22	259,6L	4,5mm	845	0,84	6,3Ω	96,52dB	40L	87,57Hz	60L	88,52Hz	1xØ4"	11cm	60L	49,55Hz	2xØ4"	24cm	40Hz	400Hz
931509	AF. 15"CH.(200X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø3"-1x4Ω	500w	61,03Hz	6,13	85,46L	4,25mm	850,1	0,66	3,6Ω	96,73dB	40L	124Hz	60L	78,44Hz	1xØ4"	11cm	55L	54,89Hz	2xØ4"	20cm	40Hz	400Hz
931510	AF. 15"CH.(200X19)77,00 S. TECIDO 4 OHMS 500W	Ø3"-1x4Ω	500w	107Hz	3,14	51,28L	4,25mm	850,1	1,16	6,2Ω	99,39dB	40L	89,77Hz	60L	114,3Hz	1xØ4"	11cm	55L	54,89Hz	2xØ4"	20cm	40Hz	400Hz
931511	AF. 15"AL.(200X19)77,00 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø3"-1x4Ω	500w	63,7Hz	5,11	121,1L	4,25mm	855,3	1,14	6,4Ω	96,42dB	40L	91,42Hz	60L	89,74Hz	1xØ4"	11cm	55L	47,91Hz	2xØ4"	30cm	40Hz	400Hz

931513	AF. 15"CH.(200X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø4"-1x8Ω	500w	51Hz	3,31	123L	3,5mm	860,5	0,75	6,5Ω	95,39dB	40L	81,61Hz	60L	75,97Hz	1xØ4"	11cm	55L	51,04Hz	2xØ4"	25cm	40Hz	400Hz
931515	AF. 15"AL.(200X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø4"-1x8Ω	500w	61,4Hz	4,18	119,6L	4,25mm	850,1	0,63	6,1Ω	98,46dB	40L	99,72Hz	60L	90,56Hz	1xØ4"	11cm	55L	47,9Hz	2xØ4"	30cm	40Hz	400Hz
931517	AF. 15"AL.(220X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 600W	Ø4"-1x8Ω	600w	54,3Hz	3,17	122,2L	3,5mm	829,6	0,4	6,2Ω	98,96dB	40L	122Hz	60L	90,35Hz	1xØ4"	11cm	50L	57,57Hz	2xØ4"	20cm	40Hz	400Hz
931519	AF. 15"AL.(220X25)102,60 T. AIR 8 OHMS 800W	Ø4"-1x8Ω	800w	50,55Hz	11,15	94,01L	4mm	850,1	0,43	3,4Ω	96,52dB	40L	96,71Hz	60L	70,73Hz	1xØ4"	11cm	60L	52,21Hz	1xØ4"	5,8cm	40Hz	400Hz
931803	AF. 18"AL.(200X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 500W	Ø4"-1x8Ω	500w	39,96Hz	3,81	251,3L	4,25mm	1232	0,67	5,8Ω	95,86dB	60L	71,76Hz	120L	52,02Hz	2xØ4"	11cm	100L	55,01Hz	3xØ4"	13cm	30Hz	250Hz
931805	AF. 18"AL.(220X24)99,30 S. TECIDO 8 OHMS 600W	Ø4"-1x8Ω	600w	40,1Hz	3,38	269,5L	4mm	1232	0,62	6,2Ω	97,84dB	60L	84,42Hz	120L	55,41Hz	2xØ4"	11cm	100L	53,03Hz	3xØ4"	15cm	30Hz	250Hz
931809	AF. 18"AL.(220X25)102,60 T. AIR 8 OHMS 800W	Ø4"-1x8Ω	800w	39,63Hz	8,06	287,2L	4mm	1232	0,62	6,2Ω	96,65dB	60L	72,89Hz	120L	54,19Hz	2xØ4"	11cm	110L	55,06Hz	2xØ4"	3,6cm	30Hz	250Hz
991003	AF. 10"AL (200X19)77,00 MAG. TRIO 500W 8 OHMS	Ø3"-1x8Ω	500w	97,8Hz	10,59	14,19L	1,5mm	346,4	0,67	6,5Ω	95,04dB	40L	96,71Hz	60L	70,73Hz	1xØ4"	11cm	60L	52,21Hz	1xØ4"	5,8cm	40Hz	400Hz
991203	AF. 12"AL (200X19)77,00 MAG. TRIO 500W 8 OHMS	Ø3"-1x8Ω	500w	76Hz	9,15	34,19L	2mm	490,9	0,61	6,3Ω	95,96dB	28L	107Hz	45L	80,01Hz	1xØ3"	11cm	32L	74,24Hz	1xØ4"	4,7cm	50Hz	1KHz

DRIVER / MID RANGER / TWEETER

Especificações Técnicas

DRIVER D-TI 8000-100 WRMS - DOME DE TITANIUM DE 3" - SENS. 1W/1m SPLo = 107dB - RESP. 580Hz-15Hz - CORTE - 12dB/oit A 700Hz
MID RANGEL 200 WRMS - DOME DE CELULOSE DE 3" - SENS. 1W/1m SPLo = 98,6dB - RESP. 380Hz-8KHz - CORTE - 12dB/oit A 400Hz
TWEETER MASTER 200 WRMS - DOME DE CELULOSE - RESP. 800Hz-8KHz - CORTE - 12dB/oit A 900hZ

Linha Automotiva SUB-WOOFER BASS

Especificações Técnicas

												CX. Selada		CX. Dutada Stander				CX. Dutada Custon				Freq. Ideal	
CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o	Vc	Fc	Vb	F3	Duto	Comp.	Vb	Fb	Duto	Comp.	Mín.	Máx.
900801	AF. 8" BASS 300W	Ø1,5"-1x4Ω	300w	74,3Hz	5,97	14,53L	3,75mm	208,7	2,37	3,4Ω	86,07dB	17L	68,82Hz	20L	60,77Hz	1xØ2"	11cm	14L	45,73Hz	1xØ2"	18cm	50Hz	300Hz
900802	AF. 8" BASS 500W	Ø1,5"-1x4Ω	500w	70,5Hz	6,53	12,36L	5mm	208,7	13,87	3,4Ω	76,99dB	17L	60,78Hz	20L	33,21Hz	1xØ2"	11cm	14L	45,73Hz	1xØ2"	18cm	50Hz	300Hz
901001	AF. 10" BASS 300W	Ø1,5"-1x4Ω	300w	60Hz	9,91	37,42L	3,75mm	363,1	8,53	3,7Ω	81,81dB	22L	64,42Hz	35L	37,05Hz	1xØ3"	11cm	32L	40,97Hz	1xØ3"	21cm	40Hz	120Hz
901002	AF. 10" BASS 500W	Ø1,5"-1x4Ω	500w	47,18Hz	5,14	46,77L	6,5mm	363,1	2,89	3,6Ω	84,34dB	22L	55,82Hz	35L	47,32Hz	1xØ3"	11cm	32L	43,29Hz	1xØ3"	18cm	40Hz	120Hz
901201	AF. 12" BASS 500W	Ø1,5"-1x4Ω	500w	42Hz	7,44	74,02L	3,75mm	510,7	4,52	3,4Ω	82,88dB	28L	52,7Hz	45L	45,58Hz	1xØ3"	11cm	50L	41,98Hz	1xØ4"	20cm	30Hz	100Hz

Linha Automotiva REX

Especificações Técnicas

												CX. Selada		CX. Dutada Stander				CX. Dutada Custon				Freq. Ideal	
CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o	Vc	Fc	Vb	F3	Duto	Comp.	Vb	Fb	Duto	Comp.	Mín.	Máx.
910804	AF. 8" REX 650/2	Ø1,75"-2x4Ω	650w	69Hz	12,94	8,65L	9,5mm	209	1,99	2,7Ω	83,58dB	11L	63,6Hz	12L	41,94Hz	1xØ2"	11cm	14L	42,22Hz	1xØ2"	22cm	50Hz	300Hz
911003	AF. 10" REX 800/1	Ø2"-1x4Ω	800w	47,35Hz	14,4	14,01L	11mm	314,2	0,74	3,7Ω	85,09dB	22L	55,12Hz	35L	37,62Hz	1xØ3"	11cm	32L	45,46Hz	1xØ4"	30cm	40Hz	120Hz
911004	AF. 10" REX 800/2	Ø2"-2x4Ω	800w	49Hz	17,96	18,68L	10mm	314,2	0,95	2Ω	85,71dB	22L	55,85Hz	35L	36,58Hz	1xØ3"	11cm	32L	45,46Hz	1xØ4"	30cm	40Hz	120Hz
911203	AF. 12" REX 800/1	Ø2"-1x4Ω	800w	47,97Hz	10,13	47,46L	11mm	510,7	0,89	3,7Ω	89,76dB	28L	59,86Hz	45L	44,67Hz	1xØ3"	11cm	48L	39,67Hz	1xØ4"	25cm	30Hz	100Hz
911204	AF. 12" REX 800/2	Ø2"-2x4Ω	800w	53,1Hz	8,76	43,34L	10mm	510,7	1,2	1,8Ω	89,38dB	28L	60,85Hz	45L	47,89Hz	1xØ3"	11cm	48L	39,67Hz	1xØ4"	25cm	30Hz	100Hz
911006	AF. 10"REX 400-4OHMS	Ø3"-1x4Ω	400w	81,1Hz	11,31	13,9L	4,5mm	346,4	0,7	3,4Ω	92,21dB	22L	112,2Hz	35L	59,74Hz	1xØ3"	11cm	25L	64,42Hz	1xØ4"	15cm	50Hz	1,5KHz
911210	AF 12" REX 400-4OHMS	Ø3"-1x4Ω	400w	78,5Hz	13,46	24,04L	5mm	539,1	0,76	3,4Ω	93,86dB	28L	103,3Hz	45L	42,41Hz	1xØ3"	11cm	32L	52,62Hz	2xØ3"	25cm	50Hz	1KHz
911510	AF 15" REX 400-4OHMS	Ø4"-1x4Ω	1100w	88,4Hz	13,9	17,42L	6mm	490,9	0,59	3,1Ω	94,82dB	28L	143,7Hz	45L	90,56Hz	1xØ3"	11cm	38L	45,5Hz	1xØ4"	23cm	50Hz	1KHz
911220	AF 12" REX 1100-4OHMS	Ø3"-1x4Ω	400w	42,8Hz	10,33	140L	4,5mm	839,8	0,76	3,3Ω	93,57dB	40L	70,33Hz	60L	56,62Hz	1xØ4"	11cm	65L	50,03Hz	2xØ4"	20cm	40Hz	1KHz
911517	AF 15" REX 1100-4OHMS	Ø4"-1x4Ω	1100w	53,48Hz	11,26	93,34L	6mm	839,8	0,48	3,2Ω	96,77dB	40L	108.5Hz	60L	66,3Hz	1xØ4"	11cm	55L	39,66Hz	1xØ4"	20cm	40Hz	400Hz

Linha Sub New BASS

Especificações Técnicas

CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o
900802	AF. 8" NEW BASS 380W 4 OHMS	Ø2"-1x4Ω	380w	49,12Hz	8,82	8,52L	6mm	196	0,43	3,5Ω	85,75dB
901001	AF. 10" NEW BASS 380W 4 OHMS	Ø2"-1x4Ω	380w	39,06Hz	9,31	19,12L	6mm	299	0,48	3,6Ω	85,80dB
901002	AF. 12" NEW BASS 380W 4 OHMS	Ø2"-1x4Ω	380w	32,67Hz	8,26	40,4L	6mm	452	0,53	3,7Ω	86,29dB

Linha REX Green

Especificações Técnicas

CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o
910807	AF. 8" REX GREEN 400/1	Ø2"-1x4Ω	400w	51,85Hz	7,76	4,4L	8,5mm	189	0,41	3,5Ω	83,79dB
911009	AF. 10" REX GREEN 400/1	Ø2"-1x4Ω	400w	28,78Hz	11,9	24,51L	8,5mm	330	0,32	3,5Ω	84,09dB
911226	AF. 12" REX GREEN 400/1	Ø2"-1x4Ω	400w	33,91Hz	14	48,83L	8,5mm	452	0,45	3,5Ω	88,31dB
911231	AF. 12" REX GREEN 1200/2	Ø3"-2x4Ω	1200w	37,25Hz	15,9	26,39L	12mm	452	1,56	3,5Ω	81,46dB

Linha REX Power

Especificações Técnicas

CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o
910805	AF. 8" REX POWER 550W (169X19)77,00 8 OHMS	Ø3"-1x8Ω	550w	75,5Hz	11,1	10,14L	3mm	238	0,39	5,7Ω	92,39dB
911007	AF. 10" REX POWER 550W (169X19)77,00 8 OHMS	Ø3"-1x4Ω	550w	65,8Hz	12	23,43L	2,25mm	387	0,43	2,9Ω	93,82dB
911211	AF. 12" REX POWER 550W (169X19)77,00 8 OHMS	Ø3"-1x4Ω	550w	67,3Hz	13,6	34,48L	2,25mm	543	0,55	2,9Ω	94,72dB
911511	AF. 15" REX POWER 550W (169X19)77,00 8 OHMS	Ø3"-1x4Ω	550w	42,6Hz	7,86	133,8L	2,25mm	829	0,32	2,9Ω	97dB
910613	AF. 6" REX POWER 300+ 8 OHMS	Ø1,5"-1x8Ω	300w	92,2Hz	4,58	5,991L	4mm	143	0,85	6,4Ω	89,46dB
910818	AF. 8" REX POWER 300+ 8 OHMS	Ø2"-1x8Ω	300w	68,15Hz	12	13,58L	2,5mm	235	0,68	6,4Ω	90,05dB
911022	AF. 10" REX POWER 300+ 8 OHMS	Ø2"-1x8Ω	300w	75,0Hz	13,9	27,91L	3,75mm	380	1,2	6,4Ω	91,96Hz
911248	AF. 12" REX POWER 700+ 8 OHMS	Ø3"-1x8Ω	700w	55,89Hz	12,8	52,4L	2,75mm	543	0,86	6,2Ω	92,31Hz
911549	AF. 15" REX POWER 700+ 8 OHMS	Ø3"-1x8Ω	700w	40,38Hz	18,3	132L	4mm	830	0,91	5,8Ω	91,84Hz

Linha REX Fusion

Especificações Técnicas

CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o
911238	AF. 12" REX FUSION 950W4 OHMS	Ø4"-1x4Ω	950w	75,35Hz	12,3	15,94L	6mm	552	0,64	3,3Ω	92,32dB
911523	AF.15" REX FUSION 950W 4 OHMS	Ø4"-1x4Ω	950w	49,85Hz	18,5	64,09L	7mm	871	0,69	3,8Ω	92,88dB
911813	AF.18" REX FUSION 950W 4 OHMS	Ø4"-1x4Ω	950w	46,51Hz	26,7	131,7L	6mm	1257	0,71	3,4Ω	94,75dB
911240	AF .12" REX FUSION 1350W 4 OHMS	Ø4"-1x4Ω	1350w	68,9Hz	12,3	19,31L	6mm	552	0,58	3,6Ω	92,41dB
911525	AF. 15" REX FUSION 1350W 4 OHMS	Ø4"-1x4Ω	1350w	58,85Hz	17,4	47,38L	6mm	855	0,51	3,3Ω	94,81dB
911814	AF. 18" REX FUSION 1350W 4 OHMS	Ø4"-1x4Ω	1350w	43,27Hz	24,1	69,19L	6mm	855	0,47	3,3Ω	92,81dB

Linha REX PRO

Especificações Técnicas

CÓD.	Referência	Voice coil	Pe	Fs	Qms	Vas	Xmax	Sd	Qes	Re	Spl-o
940801	AF. 8" REX PRO 400W	Ø3"-1x8Ω	400w	79,74Hz	8,17	7,825L	3mm	238	0,4	5,7Ω	91,99dB
941001	AF. 10 " REX PRO 500W	Ø3"-1x8Ω	500w	80,75Hz	9,18	20,21L	3,5mm	366	0,35	5,8Ω	96,77dB
941201	AF. 12" REX PRO 600W	Ø4"-1x8Ω	600w	52,56Hz	9,07	41,01L	3,5mm	491	0,26	5,7Ω	95,61dB
931527	AF. 15" REX PRO 2000W 5,7 OHMS	Ø102"-1x8Ω	2000w	46,4Hz	14,8	88,41L	7mm	855	0,62	5,7Ω	93,58dB
931816	AF. 18" REX PRO 2000W 5,7 OHMS	Ø102"-1x8Ω	2000w	55,28Hz	7,71	88,45L	7mm	1225	0,84	5,7Ω	94,54dB
931822	AF. 18" REX PRO 2200W 5,7 OHMS	Ø102"-1x8Ω	2200w	51,92Hz	20,6	112,9L	10mm	1257	0,8	5,5Ω	95,0dB
991509	AF. 15" REX PRO 2500W 8 OHMS	Ø114"-1x8Ω	2500w	45,24Hz	8,86	53,37L	10mm	804	0,83	6,4Ω	89,79dB
991807	AF. 18" REX PRO 2500W 8 OHMS	Ø114"-1x8Ω	2500w	34,76Hz	11,1	147,6L	10mm	1195	0,75	6,4Ω	91,21dB
992107	AF. 21" REX PRO 2500W 8 OHMS	Ø114"-1x8Ω	2500w	32,74Hz	15,9	312,7L	10mm	1810	0,98	6,4Ω	92,53dB

Assistência Técnica

MAGNUM
Extreme Sound

AMPLIALTO | BAHIA

Avenida Vasco da Gama, 3743 LJ 2H
Solar do Acupe CEP 40290-350 - Bahia - BA
(71) 33345044 | 922038023 | 99443016
Contato: Chaves

ELETRO MUSIC | MARANHÃO

Rua da Cruz, 547 A - Centro
CEP 65010-120 - São Luis - MA
(98) 3199-5607 / 98706-5090
Contato: Antônio

O MUNDO DOS ALTO FALANTES | SERGIPE | RIO GRANDE DO NORTE

Rua dos Pianazes, 1654 - Alecrim
CEP 59035-350 - Natal - RN
(84) 3213-2124 / 3081-2333
Contato: Sidnei

UNIVERCENTRO | RIO DE JANEIRO

Rua República do Libano, 46 - Centro
CEP 20061-030 - Rio de Janeiro - RJ
(21) 2264-7098 / 2507-0986
Contato: Afonso

CM ALTO FALANTE | PARANÁ

Avenida Sete de Setembro, 2622 - Centro
CEP 80230-010 - Curitiba - PR
(41) 3224-1640
Email: cmaltofalantes@gmail.com

IMPACT SPL | SAO PAULO

Rua Lourdes, 436 - Nova Gerty
CEP 09571-470 - São Caetano do Sul - SP
(11) 97972-6435
Contato Rafael

“GARANTIA DIRETAMENTE COM A FÁBRICA EM OUTRAS REGIÕES”

Magnum Alto Falantes

Magnum Rex

@magnum_altofalantes

Central de Atendimento

+55 11 99760-7018
+55 11 3772-3315
+55 11 3772-3318

MAGNUM
Extreme Sound

Avenida Professor Gióia Martins, 279 - Jardim Monte Kemel, São Paulo - SP
05632-020

www.magnumfalantes.com.br